

TKT67C-TURVAVALOKESKUS

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 15.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt67c-turvavalokeskus

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com






Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 15.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt67c-turvavalokeskus



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TKT67-sarjan turvalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun syöttämään suurta määrää valaisimia. Ne sopivat erityisesti suuriin kiinteistöihin.

Keskuksissa on tyypistä riippuen 16, 24, 32, 40, 48 tai 56 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi. Samaan ryhmään voidaan kytkeä maksimissaan 32*) osoitteellista valaisinta. Ryhmäkohtaisen tehon kasvattamiseksi voidaan ryhmiä kytkeä myös rinnan, siten että ryhmäkorttikohdaisesti lähtöjä voi olla 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA.

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Valaisinryhmien määrä	Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA)
TKT6716C	7118960	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6724C	7118961	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6732C	7118963	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	
TKT6740C	7118964	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	40 x 350 VA / W	
TKT6748C	7118966	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	48 x 350 VA / W	
TKT6756C	7118967	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	56 x 350 VA / W	

*) Huomaa, että Suomessa standardi SFS 6000-5-56 määrittelee, että yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta.