

# TAPSA CONTROL TURVAVALOKESKUS TKT6716C



3~ N/PE  
220-240/  
380-415 VAC  
50/60 Hz

IP  
31

RAL  
9003

SGS  
FI

TC

Intelligent  
Control  
IC

CE

EN  
50171

TKT67-sarjan turvalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun suurelle määrälle valaisimia. Ne sopivat erityisesti suuriin kiinteistöihin.

TKT67C on nopea asentaa, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 28.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvalokeskus-kt6716c](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvalokeskus-kt6716c)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

## Tekniset ominaisuudet:

syöttöjännite 220-240 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla  
yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)

16, 24, 32, 40, 48 tai 56 ryhmälähtöä

8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sähkönumero                                     | 7118960                               |
| Tuotekoodi                                      | TKT6716C                              |
| Tullikoodi                                      | 85044090                              |
| GTIN-koodi                                      | 6438045009551                         |
| ETIM-tuoteryhmä                                 | EC002678                              |
| Pituus                                          | 505 mm                                |
| Leveys                                          | 602 mm                                |
| Korkeus                                         | 1950 mm                               |
| Paino                                           | 120 kg                                |
| Nimellissyöttöjännite                           | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö              | 220-240 VAC                           |
| Lähtöjännite, akkukäyttö                        | 216 VDC                               |
| Akkujännite                                     | 216 VDC                               |
| Max. akkukapasiteetti                           | 450 Ah                                |
| Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa           | 10 A                                  |
| Max. sysäysvirta yksittäisessä ryhmässä / 1 ms  | 120/250/300 A                         |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö   | 5600 VA                               |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö | 5600 W                                |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö | 5600 W                                |
| Valaisinryhmien määrä                           | 16 x 350 VA / W                       |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika | 5600 W                                |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika | 5600 W                                |
| Tehonkulutus                                    | 8450 VA                               |
| IP-luokka                                       | IP31                                  |
| Sertifikaatit                                   | SGS Fimko                             |
| Rungon materiaali                               | ohutlevy                              |
| Väri                                            | RAL9003                               |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 28.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

## AKKUKAAPIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Akkutila          |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|
| TKT6500    | 7118821     | Akkukotelo TKT6500  | 6 x 12 V / 100 Ah |
| TKT6500P   | 7123919     | Akkukotelo TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah |

## AKKUKAAPELIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Akkukaapelin pituus (m) |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| XJ997E     | 7118823     | Akkukaapelisarja XJ997E | 3,5                     |

## AKUT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi              | Akun koko (Ah) |
|------------|-------------|----------------------------|----------------|
| TEA024     | 7123870     | Suljettu lyijyakku TEA024  | 65             |
| TEA024B    | 7118895     | Suljettu lyijyakku TEA024B | 100            |
| TEA024C    | 7123823     | Suljettu lyijyakku TEA024C | 200            |
| TEA024D    | 7123871     | Suljettu lyijyakku TEA024D | 150            |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## WEBCM-ETÄHALLINTAJÄRJESTELMÄ / WEBACM-ETÄHALLINTAOHJELMISTO



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi          | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| TST6724    | 7118915     | WebCM-liityntä TST6724 | TKT67C-turvavalokeskus    |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 28.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# ACM-VALVONTAOHJELMISTO



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi        | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| TST6721    | 7118907     | ACM-liityntä TST6721 | TKT67C-turvavalokeskus    |

## BACNET-LIITYNTÄ



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| TST6701    | 7118900     | BACnet-liityntä TST6701 | TKT67C-turvavalokeskus    |

## IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                    | Yhteensopivat tuotteet |
|------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| TST6752    | 7118987     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6752 | TKT6716C               |
| TST6753    | 7118973     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6753 | TKT6724C               |
| TST6754    | 7118985     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6754 | TKT6732C               |
| TST6755    | 7123801     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6755 | TKT6740C               |
| TST6756    | 7123802     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6756 | TKT6748C               |
| TST6757    | 7123803     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6757 | TKT6756C               |

## MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi             | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| TST6732    | 7118829     | LCD-näyttömoduuli TST6732 | TKT67C-turvavalokeskus    |

## SPARE PARTS:

## TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi          | Yhteensopivat tuoteryhmät                       |
|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| W100008    | 4018024     | Liitäntälaitte W100008 | TKT66C-turvavalokeskus, Opas 10 -opastevalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 28.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                   |
|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W120011    | 7123884     | Akkupaketti W120011 | TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, Opas 90 - opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin, Opas 80 - opastevalaisin |

## KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                 | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                              |
|------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005    | 7123907     | Latausmoduuli W010005         | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W010007    | 7123899     | Latausmoduuli W010007         | TKT67C-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W010008    | 7123903     | Laturin ohjain W010008        | TKT67C-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W020007    | 7123897     | Ryhmämoduuli W020007          | TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus                                                                         |
| W030004    | 7123909     | Sisäinen virtalähde W030004   | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030005    | 7123905     | Ohjainmoduuli W030005         | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030007    | 7123912     | Jännitelähde W030007          | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W030008    | 7123906     | Valvontamoduuli W030008       | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030009    | 7123898     | Latauksen releyksikkö W030009 | TKT67C-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W040003    | 7123910     | Lämpötila-anturi W040003      | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040004    | 7123913     | Datakaapeli W040004           | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W040005    | 7123908     | Ohjauskytkin W040005          | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040006    | 7123904     | Pääkytkin W040006             | TKT67C-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W040007    | 7123914     | Tulostusnauha W040007         | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W040008    | 7123915     | Värinauha W040008             | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 28.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6716c)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

