

# TKT78C-TURVAVALOKESKUS

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 25.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt78c-turvavalokeskus](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt78c-turvavalokeskus)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)






Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 25.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt-78c-turvavalokeskus](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavalokeskustuoteperheet/tkt-78c-turvavalokeskus)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



TKT7-sarjan turvalokeskus on korkealaatuinen ja tehokas ratkaisu turvalaistuksen toteuttamiseen. Järjestelmä joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7-sarjan keskus on aikaa kestävä, ympäristöystävällinen valinta. TKT7-sarjan käyttö on helppoa kosketusnäytön ja loogisen käyttöliittymän ansiosta. Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta valaisinten automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten valaisintemme kanssa, joten olemassa olevan järjestelmän päivittäminen on mutkatonta.

TKT78C-sarjan turvalokeskus sopii erityisen hyvin keskikokoisiin kiinteistöihin. Ryhmälähtöjä on mallista riippuen neljästä 24:ään. TKT78C-sarjassa maksimiakusto on 65 Ah. Keskus sisältää integroidun akkutilan.

syöttöjännite 220-240 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla

keskus sisältää integroidun akkutilan

4 x 350 VA, 2 x 700 VA or 1 x 1400 VA rinnakkainkytkennät ovat mahdollisia

samaan ryhmään voidaan kytkeä jopa 32 valaisinta (EU:ssa asetus 20 valaisinta / ryhmä)

4, 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä

## OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite                     | Valaisinryhmien määrä | Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA) |
|------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| TKT7804CFP | 7123960     | 3~ N/PE<br>220-240/380-415VAC,<br>50/60Hz | 4 x 350 VA / W        |                                     |
| TKT7804CP  | 7123961     | 1~ N/PE 220-2240VAC,<br>50/60Hz           | 4 x 350 VA / W        |                                     |
| TKT7808CFP | 7123962     | 3~ N/PE<br>220-240/380-415VAC,<br>50/60Hz | 8 x 350 VA / W        |                                     |
| TKT7808CP  | 7123963     | 1~ N/PE 220-2240VAC,<br>50/60Hz           | 8 x 350 VA / W        |                                     |
| TKT7816CFP | 7123964     | 3~ N/PE<br>220-240/380-415VAC,<br>50/60Hz | 16 x 350 VA / W       |                                     |
| TKT7816CP  | 7123965     | 1~ N/PE 220-2240VAC,<br>50/60Hz           | 16 x 350 VA / W       |                                     |
| TKT7824CFP | 7123966     | 3~ N/PE<br>220-240/380-415VAC,<br>50/60Hz | 24 x 350 VA / W       |                                     |
| TKT7824CP  | 7123967     | 1~ N/PE 220-2240VAC,<br>50/60Hz           | 24 x 350 VA / W       |                                     |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavaloakeskustuoteperheet/tkt78c-turvavaloakeskus](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavaloakeskustuoteperheet/tkt78c-turvavaloakeskus)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)