

TKT78C-CENTRALBATTERISYSTEM

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 05 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/centralbatterisystem/centrala-batterisystem-produktfamiljer/tkt78c-centralbatterisystem

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se





Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 05 May, 2024 | Källa:


www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/centralbatterisystem/centrala-batterisystem-produktfamiljer/tkt78c-centralbatterisystem



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se



Centralbatterisystemet i TKT7-serien erbjuder en effektiv, högteknologisk nödbelysningslösning. Du kan enkelt anpassa systemet efter dina behov, vilket gör den nya TKT7-serien till ett verkligt flexibelt val. TKT7-serien har en ljus pekskärm och logiskt användargränssnitt, så den är enkel att använda. Den har även automatisk armaturredetektering, vilket gör att det går enkelt och snabbt att driftsätta armaturer i ditt system. Centralbatterisystemet är kompatibelt med alla våra adresserbara 230 V-armaturer, så det är enkelt att byta ut ett befintligt system. TKT7-serien är en lättanpassad lösning för platser där antalet armaturer som behövs skiftar.

Centralbatterisystemet i **TKT78C-serien** är särskilt lämpligt för medelstora byggnader. Du kan välja mellan modeller med 4 till 24 utgångskretsar. Den maximala batterikapaciteten är 65 Ah. Ett integrerat batteriskåp ingår.

ingångsspänning 220-240 VAC

utgångsspänning i normalt läge 220-240 VAC

utgångsspänning i batteriläge 216 VDC

en batterispänning på 216 V genereras av 18 separata 12 V-batterier anslutna i serie

ett integrerat batteriskåp ingår

4 x 350 VA-, 2 x 700 VA- eller 1 x 1400 VA-parallellkopplingar är möjliga

max. 32 armaturer per krets (observera lokala begränsningar)

4, 8, 16 eller 24 utgångskretsar

ADRESSERBARA 230 V CENTRALA BATTERISYSTEM

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT7804CFP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	4 x 350 VA / W	
TKT7804CP		1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz	4 x 350 VA / W	
TKT7808CFP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	8 x 350 VA / W	
TKT7808CP		1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz	8 x 350 VA / W	
TKT7816CFP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	16 x 350 VA / W	
TKT7816CP		1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz	16 x 350 VA / W	
TKT7824CFP		3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	24 x 350 VA / W	
TKT7824CP		1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz	24 x 350 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 05 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/centralbatterisystem/centrala-batterisystem-produktfamiljer/tkt78c-centralbatterisystem



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se