

IC INPUT-MODUULI TST8801



IC-valaisinohjausyksikkö

Teknowaren IC (Intelligent Controller) -järjestelmä mahdollistaa suuren määrän erilaisia vaihtoehtoja ohjata ajoittain toimivia turvalaisimia päälle ja pois, vapaasti valittavien jännitetulojen avulla. Samalla voidaan valvoa usean ryhmäkeskuksen tai yleisvalaistuksen jännitettä. Kun jostain määritelmästä tai useasta ryhmäkeskuksesta katoaa jännite, syttyvät määritellyt turvalaisimet AC-jännitteellä.

Yhdessä IC Input -moduulissa on kahdeksan jännitetuloa, joista jokaisella on oma galvaanisesti erotettu L- ja N-liitäntänsä. Jokaisella IC Input -moduulilla on oma, DIP-kytkimellä asetettava osoitteensa.

IC-järjestelmä koostuu seuraavista komponenteista:

TKT65C, TKT66C, TKT67C tai TKT68C-mallin osoitteellinen Tapsa Control -turvalokeskus, Osoitteelliset, K-mallin turvalaisimet

TST8801, IC Input -moduuli (Max 31 kpl yhdessä IC-järjestelmässä)

TST6x5x, keskuksenvalaisinohjausliityntä (sisältää PC-ohjelmiston, jolla IC-järjestelmä ohjelmoidaan)

Järjestelmäasetusten ja valaisimien ohjelmointi tehdään käyttöönoton yhteydessä, PC-ohjelmistolla, USB-liitännän kautta ohjainlaitteeseen. Ohjelmointi tallentuu keskuksen muistiin eikä PC:tä tarvita kuin ohjelmoinnin yhteydessä.

Mikä tahansa, minkä tahansa IC Input -moduulin syöttö voidaan asettaa ohjaamaan mitä tahansa valaisinta, tai valaisimia, missä tahansa ryhmässä. IC-järjestelmään voidaan myös

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 4.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/ic-input-moduuli-tst8801

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

ohjelmoida loogisia kytkimiä, joissa IC Input -moduulin tuloista voidaan muodostaa ryhmiä, joilla voidaan ohjata valaisimia. Loogiset kytkimet toimivat siten, että minkä tahansa ryhmän kytkimen aktivoituessa syttyvät sille ohjelmoidut valaisimet. Yksittäisiä tuloja ja loogisia kytkimiä voidaan käyttää myös invertoidusti, jolloin valaisin sammuu, kun tuloon tulee jännite.

Sähkönumero	7123858
Tuotekoodi	TST8801
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045011622
ETIM-tuoteryhmä	EC000699
Pituus	105 mm
Leveys	58 mm
Korkeus	90 mm
Paino	0,1 kg

