




TURVAVALOKESKUS TK2303



TK23-sarja on toimiva ratkaisu pieniin ja keskiuuriin kiinteistöihin, joiden valaisintarve on vähäinen. Sarja toimii myös tiloissa, keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin. Hakkuritekniikkaan perustuvat konvertterit mahdollistavat kompaktin 24V akuston käyttämisen 230V järjestelmässä.

Tekniset ominaisuudet:

syöttöjännite 230 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 230 VDC

akkujännite 24 V, joka muodostetaan kahdella sarjaan kytketyllä 12 V akulla

1-8 ryhmälähtöä

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-tk2303

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

max. 160 valaisinta
yhteen ryhmään max. 20 valaisinta

Sähkönumero	7118804
Tuotekoodi	TK2303
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045003382
ETIM-tuoteryhmä	EC002678
Pituus	419 mm
Leveys	244 mm
Korkeus	601 mm
Paino	16 kg
Nimellissyöttöjännite	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	230 VDC
Akkujännite	24 VDC
Max. akkukapasiteetti	100 Ah
Akkutila	2 x 12 V / 38 Ah
Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa	11 A
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	960 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	960 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	730 W
Valaisinryhmien määrä	3 x 120 VA / W
IP-luokka	IP20
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:
AKKUKAAPIT



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavaloakeskus-tk2303

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkutila
TK2300	7118975	Akkukotelo TK2300	2 x 12 V / 38 Ah
TK2310	7118977	Akkukotelo TK2310	2 x 12 V / 150 Ah
TK4100	7118810	Akkukotelo TK4100	2 x 12 V / 65 Ah

AKKUKAAPELIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkukaapelin pituus (m)
XJ995	7118850	Akkukaapelisarja XJ995	1,5
XJ996	7118851	Akkukaapelisarja XJ996	1,5

AKUT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA020	7123866	Suljettu lyijyakku TEA020	6,5
TEA021	7123867	Suljettu lyijyakku TEA021	17
TEA022	7123868	Suljettu lyijyakku TEA022	24
TEA023	7123869	Suljettu lyijyakku TEA023	38
TEA024	7123870	Suljettu lyijyakku TEA024	65
TEA024B	7118895	Suljettu lyijyakku TEA024B	100
TEA024D	7123871	Suljettu lyijyakku TEA024D	150

SPARE PARTS:

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W010003	7123901	Latausmoduuli W010003	TK23-turvavalokeskus
W010004	7123902	Latausmoduuli W010004	TK23C-turvavalokeskus
W030001	7123889	DC-DC -moduuli W030001	TK23-turvavalokeskus, TK23C-turvavalokeskus
W030002	7123900	Ohjainmoduuli W030002	TK23-turvavalokeskus, TK23C-turvavalokeskus

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W030003	7123890	Häiriönpoistomoduuli W030003	TK23-turvavalokeskus, TK23C-turvavalokeskus
W040001	7123886	Lämpötila-anturi W040001	TK23-turvavalokeskus, TK23C-turvavalokeskus, TKT31-turvavalokeskus, TKT41-turvavalokeskus
W040003	7123910	Lämpötila-anturi W040003	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus

