

# TURVAVALOKESKUS TKT6512B



1~ N/PE  
220-240 VAC  
50 Hz

IP  
20

RAL  
9003

CE

EN  
50171

TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keski suurta määrää valaisimia. Se sopii keski suuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin keskukset ovat ovellisia ja kotelointiluokaltaan IP34.

Tekniset ominaisuudet:

syöttöjännite 230 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 4.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt6512b](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt6512b)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla  
6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, keskustyyppistä riippuen.

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Sähkönumero                                     | 7118838                    |
| Tuotekoodi                                      | TKT6512B                   |
| Tullikoodi                                      | 85044090                   |
| GTIN-koodi                                      | 6438045004358              |
| ETIM-tuoteryhmä                                 | EC002678                   |
| Pituus                                          | 242 mm                     |
| Leveys                                          | 518 mm                     |
| Korkeus                                         | 765 mm                     |
| Paino                                           | 30 kg                      |
| Nimellissyöttöjännite                           | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö              | 220-240 VAC                |
| Lähtöjännite, akkukäyttö                        | 216 VDC                    |
| Akkujännite                                     | 216 VDC                    |
| Max. akkukapasiteetti                           | 65 Ah                      |
| Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa           | 11 A                       |
| Max. sysäysvirta yksittäisessä ryhmässä / 1 ms  | 120 A                      |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö   | 2580 VA                    |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö | 3000 W                     |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö | 3000 W                     |
| Valaisinryhmien määrä                           | 12 x 250 VA / W            |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika | 3000 W                     |
| Tehonkulutus                                    | 3680 VA                    |
| IP-luokka                                       | IP20                       |
| Rungon materiaali                               | ohutlevy                   |
| Väri                                            | RAL9003                    |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 4.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavaloakeskus-kt6512b](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavaloakeskus-kt6512b)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

## AKKUKAAPIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Akkutila          |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|
| TK6500B    | 7118820     | Akkukotelo TK6500B  | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TK6500BP   | 7123918     | Akkukotelo TK6500BP | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TKT6500    | 7118821     | Akkukotelo TKT6500  | 6 x 12 V / 100 Ah |
| TKT6500P   | 7123919     | Akkukotelo TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah |

## AKKUKAAPELIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Akkukaapelin pituus (m) |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| XJ997      | 7118853     | Akkukaapelisarja XJ997  | 1,5                     |
| XJ997B     | 7118852     | Akkukaapelisarja XJ997B | 1,5                     |
| XJ997C     | 7118896     | Akkukaapelisarja XJ997C | 2,5                     |
| XJ997E     | 7118823     | Akkukaapelisarja XJ997E | 3,5                     |

## AKUT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi             | Akun koko (Ah) |
|------------|-------------|---------------------------|----------------|
| TEA020     | 7123866     | Suljettu lyijyakku TEA020 | 6,5            |
| TEA021     | 7123867     | Suljettu lyijyakku TEA021 | 17             |
| TEA022     | 7123868     | Suljettu lyijyakku TEA022 | 24             |
| TEA023     | 7123869     | Suljettu lyijyakku TEA023 | 38             |
| TEA024     | 7123870     | Suljettu lyijyakku TEA024 | 65             |

## SPARE PARTS:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 4.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavaloakeskus-kt6512b](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavaloakeskus-kt6512b)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                              |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005    | 7123907     | Latausmoduuli W010005       | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W020004    | 7123896     | Ryhmämoduuli W020004        | TKT65B-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W030004    | 7123909     | Sisäinen virtalähde W030004 | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030005    | 7123905     | Ohjainmoduuli W030005       | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030008    | 7123906     | Valvontamoduuli W030008     | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030010    | 7123916     | Sisäinen virtalähde W030010 | TKT65B-turvavalokeskus                                                                                                 |
| W040002    | 7123911     | Pääkytkin W040002           | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus                          |
| W040003    | 7123910     | Lämpötila-anturi W040003    | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040005    | 7123908     | Ohjauskytkin W040005        | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 4.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt6512b](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalokeskus-kt6512b)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



