



TKT65B CENTRALA BATTERISYSTEM



TKT65B-serien erbjuder en enklare lösning för att driva armaturer. Dessa aggregat är lämpliga för medelstora anläggningar.

De nya TKT65xxBP-centraler är med dörr och kapslingsklass IP34.

Teknisk data

matningsspänning 230 VAC

utspänningen i normalläge 230 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 02 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/centrala-batterisystem/centrala-batterisystem-produktfa-miljer/tkt65b



beroende på modell 6, 12, 18 eller 24 utgångar(kretsar)
230 V CENTRALA BATTERISYSTEM

Produktkod	E-nummer	Nominell anslutningsspänning	Antal armaturkretsar	Max utmaning av armaturkretsar (VA)
TKT6506BP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6506B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512BP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6512B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518BP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6518B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524BP		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6524B		1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6506BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	6 x 250 VA / W	
TKT6512BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	12 x 250 VA / W	
TKT6518BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	18 x 250 VA / W	
TKT6524BF		3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 250 VA / W	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 02 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/centrala-batterisystem/centrala-batterisystem-produktfa-miljer/tkt65b

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

